

## **XA4 e XA4K** i terminali di controllo accessi elegante e compatto



*XA4 e XA4K sono i terminali AxessTMC innovativi e versatili, progettati per l'identificazione automatica. Altamente affidabili e di dimensioni compatte, i terminali sono disponibili anche con tastiera (XA4K) per garantire un doppio sistema di riconoscimento PIN + badge.*

### **CONTROLLO ACCESSI CON STILE**

Di semplice installazione e utilizzo, i terminali sono completamente configurabili con un semplice browser attraverso un'intuitiva interfaccia WEB.

Il design moderno e le linee eleganti fanno di XA4 e XA4K i terminali di controllo accessi ideali per tutti gli ambienti, anche i più raffinati.

Il frontale in poliestere e la comoda tastiera a membrana, retroilluminata a LED, rendono l'utilizzo intuitivo e semplice.

Nella versione con tastiera (XA4K) il riconoscimento è possibile tramite un PIN di sicurezza da solo o in aggiunta alla lettura di un badge.

**FUNZIONALITÀ**

I terminali consentono di controllare completamente fino a 8 varchi indipendenti (effrazione, porta lasciata aperta, transito non avvenuto...) grazie ai moduli di espansione collegabili in RS485: fino a 8 tra lettori e moduli I/O. Inoltre, è possibile gestire da remoto, in zona sicura, gli I/O che controllano il varco.

L'applicazione web CLOKI è integrata e permette di gestire semplici impianti di controllo accessi senza installare alcun software su PC.

Il dispositivo può funzionare online trasferendo gli eventi in tempo reale ad un server in https, oppure validare sulla base delle tabelle locali e memorizzare nella memoria interna ad alta capacità (micro SD). XA4 e XA4K possono anche essere integrati in un sistema di controllo accessi gestito dal software XAtlas.

L'alimentazione Power Over Ethernet, fornita di serie, consente di attivare i terminali utilizzando un unico cavo di rete e la batteria integrata consente fino a 1 ora di funzionamento in assenza di alimentazione.

L'illuminazione led a tre colori, blu, rosso e verde, segnala l'esito del riconoscimento e la possibilità di accedere al varco (verde: varco libero/ rosso: varco bloccato).

A queste si abbinano le segnalazioni acustiche del buzzer integrato.

**I PLUS DEI TERMINALI XA4 E XA4K**

- 1 relè, 2 ingressi espandibili e remotizzabili con moduli I/O RS485
- Interfaccia ethernet (10/100) POE
- Lettore integrato 125khz e 13.56mhz /125khz e 13.56mhz + Tastiera
- Fino a 8 ulteriori lettori (anche biometrici) possono essere aggiunti
- Orologio di precisione (alimentato con pila a bottone)
- CLOKI: software web di controllo accessi integrato
- 3 LED (blu, rosso e verde) e buzzer segnalatore acustico
- Batteria di backup integrata per 1 ora di funzionamento
- Configurabile via WEB
- Protocollo sicuro https per comunicazioni con server in tempo reale
- Timbrature scaricabili (in formato configurabile) con invio automatico a server FTP
- Frontale in poliestere
- Nella versione con tastiera, segnalazione tattile tasto premuto

**SPECIFICHE TECNICHE**

<b>LETTORI</b>	RFID 125KHz(EM4102),14443A, Ultralight, Mifare Classic 1K e 4K, Desfire EV1 e EV2, NFC - Mono antenna
<b>ALIMENTAZIONE</b>	POE oppure o con alimentatore esterno - Batteria di backup integrata per 1 ora di funzionamento (versione 125Khz)
<b>MEMORIA</b>	File system su micro SD interna (industrial, 4 GB) in dotazione. Memorizza configurazioni, utenti (oltre 100.000) e timbrature (oltre 1 milione)
<b>CONFIGURAZIONE</b>	via FTP o via WEB tramite qualunque browser
<b>AUDIO</b>	Buzzer
<b>INVOLUCRO</b>	LURAN S (ASA/PC) V0, autoestinguento IP55
<b>PESO</b>	400g
<b>DIMENSIONI</b>	185 x 85 x 35mm senza staffa (staffa a muro 3 mm)